


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРУГЛЫЙ И КВАДРАТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ТОРГОВОГО ЗНАКА «ЕТР»



1. Назначение и основные сведения.

Светодиодный светильник торгового знака «ЕТР» применяется для общего и декоративного освещения интерьеров торговых, офисных, административных, жилых и других помещений.

2. Основные технические характеристики.

Мощность, Вт	3	6	9	12	18	24
Номинальное напряжение, В ~	230					
Цветовая температура, К	4000					
Индекс цветопередачи, Ra	≥80					
Угол рассеивания 	120°					
Коэффициент мощности	≥0.5					
Степень защиты	IP20					
Класс защиты от поражения электрическим током 	II					
Срок службы, ч	30000					
Цикл переключений	>15000					
Материал корпуса	пластик					
Материал рассеивателя	поликарбонат					
Цвет	белый					
Световой поток, лм	240	480	720	960	1440	1920
Способ монтажа	накладной/встраиваемый					

3. Комплектность.

В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 шт., упаковка – 1 шт.

4. Требования безопасности.

Подключение светодиодного светильника должно выполняться квалифицированным персоналом (электриком). Все работы по монтажу и обслуживанию светильников должны производиться только при отключенной сети питания. Монтаж светильника производят в местах, где отсутствует химически агрессивная среда, горючие и легковоспламеняющиеся предметы и поверхности. При подключении светильника к питающей сети, необходимо использовать клеммные соединения и монтажные коробки с соответствующей степенью защиты (в соответствии с местом установки). Не допускается использовать светильник с повреждением кабеля питания, его изоляции. Кабель светильника не может быть заменен; если он поврежден, то светильник должен быть утилизирован. При обнаружении повреждения корпуса, обесточить его, во избежание поражения электрическим током, произвести демонтаж, а после чего утилизировать его согласно пункту об утилизации данного руководства.

5. Подготовка к установке, установка, техническое обслуживание.

- Закрепите светильник на опорной поверхности с помощью крепления, входящего в комплект поставки.

- Обесточьте сетевой кабель.
- Подключите сетевой кабель к светильнику.
- Обеспечьте защиту электрического соединения от попадания влаги, при необходимости используйте монтажную коробку с нужной степенью защиты.
- Светильник готов к эксплуатации. Включите питание.

6. Сведения об утилизации.

Светодиодные светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. Условия транспортирования и хранения.

Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°C и относительной влажности не более 70%.

Срок хранения: 10 лет.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации светильников торгового знака «ETP» – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Необходимые условия для предоставления гарантии на светильники торгового знака «ETP»:

- Замена подлежит неработающий светильник при отсутствии видимых механических повреждений.

- Замена светильника осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты продажи, даты изготовления, штампа магазина) и кассового чека организации, в которой был приобретен светильник.

Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные светильники:

- Вышедшие из строя в результате действия обстоятельства непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

- Если падение (уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).



Не диммируется



Для использования внутри помещений

Изготовитель: SHANGHAI WELLMAX LIGHTING INDUSTRY CO.,LTD, 10F, NO.26 BUILDING, NO.1000 JINHA1 ROAD, PUDONG, SHANGHAI, Китай.
Изготовлено в Китае.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.

etprom.by



Дата изготовления указана на изделии.

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Штамп магазина и его адрес _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.